

deLi得力





此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用电压值应在规定的范围内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作。如在0°C以下或40°C以上，机器将不能正常工作。

A. 液体洒到机器上时

C. 机器性能有异常变化时

B. 机器严重摔坏时

D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆箱

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联

说明书一本(内附保修卡)

外接显示器一个


电源线一条

清洁毛刷一把



技术指标

- 整机重量: 5.9kg
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 电流: 0.4A
- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110~175mm, 宽度50~110mm
- 票额厚度: 0.6~1.0mm



点钞机操作说明

一、用前准备：

A、未补丁的纸币 B、经过洗涤的纸币
C、污损的纸币 D、破损，裂口的纸币

二、开机与关机：

当只需要清点张数而不需鉴伪时，开启电源开关，按“计数”键调至“计数”档，然后将同面额的一叠纸币捻成一定斜度，放入滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

三、正确点钞操作方法：


点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分类，每类钞票上的纸张质地及厚度不同，要将钞票均匀扇开，分成小捆状，或把钞票叠放于一起，再扇开，放入滑钞板进口处。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



机器外部构造

1 显示窗



功能使用说明

分版（闪）：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币。

分版：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。

计数：具有荧光鉴伪功能，可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币和票据。

■ 模 式

按下“模式”键切换“预置”状态或“累加”状态。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方显示100。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完毕取走收钞台上的纸币，其清点数与上次的累加数值在显示屏下方显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。






常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除


■ 故障自诊断



常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:




常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



荧光灯 ►



保修卡

凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题
发生故障时，或特约维修站联系。

发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费
服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经
营单位盖章后有效。

收费标准：

保管不当而造成损坏的：

请您能充分享有本公司提供的免费保修服务之
权利，此卡须详细填写下列表格，并经经营单
位盖章后有效。

购货日期：_____年_____月_____日

出厂编号			
生产日期			
联系人			
联系电话			
联系人			
联系电话			
发票号码			
客 户 签 字	维 修 人 签 字	日 期	

出厂编号			
生产日期			
联系人			
联系电话			
联系人			
联系电话			
发票号码			
客 户 签 字	维 修 人 签 字	日 期	

此联沿虚线剪下，由经销商保管。

执行标准: GB 16900-2010

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
<http://www.nbdeli.com>



保留备用



版本: 1.0
日期: 2015年3月

